

Króćce i osłony MKT oferujemy również w komplecie z czujnikami i przetwornikami standaryzującymi dowolnych firm:

- 1) po uzupełnieniu typowanego króćca lub osłony MKT w pełne katalogowe oznaczenie przetwornika np.

MKT 13-01-01-01 + **TOPWS + DRAWN-200 / 435 M14x1,5-A /**
2p100°C + PR533A / Termoaparatura

- 2) lub pozostawienie nam doboru podając:

- czujnik rezystancyjny z wymiennym wkładem PT100, termoelektryczny K, J lub B,
- klasę dokładności A lub B.

Dla króćcy otwartych

- długość czujnika L lub średnicę rurociągu ϕ zew,
- wibracje poniżej 80 Hz do 5 - podać po przekroczeniu,
- dopuszczalne ciśnienia do czujników temp. i osłon odpowiednio
L=160, 250, 400 mm / 12, 7, 4 MPa przy $V_{\max}$ pary=40 m/s,
 $V_{\max}$ wody=5 m/s.

Przetwornik temperatur

- w głowce czujnika / listwy,
- sygnał wyjściowy 4÷20 mA, 0/4÷20 mA - listwy,
- początek zakresu odniesiony do wyjścia 0/4 mA koniec do 20 mA,
- wyświetlacz LCD (bez nie oznaczać),
- transmisja Hart (bez nie oznaczać),
- wykonanie standard (nie oznaczać), ExA, EExD, WUG, tlen,
- medium.

Przykład:

MKT 02-01-01-02 + **PT100x2 / A / ϕ z210 / $P_{\max}$ =10MPa / 100 Hz +**
przetwornik listwowy 0÷400°C → 0/4÷20 mA /
/ LCD / WUG / para wodna